

產品名稱：

智雲備源自動轉換器

Cloud ATS (Automatic Transfer Switch)

產品描述

智雲備源自動轉換器(ATS)是一個單相，雙電源輸入的電力分配裝置。當 A 輸入電源出現問題時，輸入的電源將自動轉換至 B 電源(當 B 電源在正常狀況下)，而當 A 輸入的電力回復至正常時，輸出的電力會自動轉回至 A 電源。此高速的轉換速率可確保電力在轉換時，對於較敏感的設備是不受影響的。在連接設備時，建立備援電力以及提高電力的可用性，提供有效的解決方法。

管理者能從遠端透過網路，掌握目前用電來源狀況。管理者亦可主動透過網路將主電源切換至備用電源。當電源切換時並可發送 Email 與 TRAP 通知管理者，讓管理者可在最短暫的時間內進行危機處理，將災害降至最低。

管理者能從遠端透過網路，監控每一個輸出端口的用電資訊，完全掌握所有設備用電量。可設定過載事件警示並透過 Email 與 TRAP 通知管理者，讓管理者可在最短暫的時間內進行危機處理，將災害降至最低。

智雲備源自動轉換器(ATS)提供遠端控制。通過點擊智能手機或電腦網頁上的幾個按鈕來管理出現的問題關鍵設備。通過切斷特定插座的電源來停止或重新啟動有問題的設備，可避免派遣技術人員前往設備現場維護，節省時間和金錢。

智雲備源自動轉換器(ATS)有兩個環境傳感器端口，可以跟踪氣候信息：溫度，濕度環境變量。這些數據可通過任何網頁瀏覽器獲得，並且兼容 SNMP，便於跟踪關鍵數據，無需使用任何外部軟件。

提供數位排插管理軟體，可同時管理大量數位排插的電力與溫濕度資訊。資料庫儲存排插的用電資訊，並提供歷史曲線圖表，以便管理者參考使用。

產品特性

系統功能:

- 嵌入式系統: 支援/100M 乙太網路介面，提供網頁與 SNMP 遠端管理排插。
- 近端資訊顯示: 七段顯示器可顯示電流，網址與溫濕度數值。
- 多種通訊協定: 支援 ICMP, ARP, IP, TCP, UDP, DHCP, HTTP, HTTPS, , FTP, NTP, SNMP v1/2/3, TLS1.2, IPv4 and IPv6, Telnet, SSHv2
- 管理帳戶認證: 支援 Radius 認證。
- 多帳戶管理: 多群組帳戶管理系統。並提供三層式許可權管理。
- 網址過濾: 支援網址過濾，提升安全機制。
- 電力紀錄保存: 可儲存多達 5000 筆電力與事件資料
- 遠端韌體更新: 提供遠端更新韌體機制
- 系統運作訊息: 透過 Trap，自動發送排插正常運作訊息
- 硬體按鍵定義: 可自行定義重置按鍵功能
- 溫度單位切換: 攝氏與華氏溫度單位切換
- 系統設置保存: 支援將系統設置的輸出後，輸入至其他相同的智能排插。
- 多語系支援: 支援包含中，英，法，德，西班牙，俄，捷克，阿拉伯，波斯


電力管理:



遠程監視

遠程監視:


透過網頁與 SNMP 通訊協定，遠端監視電流量。



電力量測

電流量測:

量測總輸出電流量



警示設定

警示設定:

設定電流警示值，用電量超過警示值，則發出事件通知。



順序啟動

順序啟動:

兩組以上插座，支援開機時，插座輸出順序上電。



回應控制

回應控制:

指定 IT 設備無回應 PING 時，輸出將執行預設的電源重啟或關閉。(附件 1)



群組控制

群組控制:

將多個插座設為單一群組，同時控制電源輸出。



事件控制

事件控制:

排插可預設電流，溫濕度超過警示值時，觸發開啟或關閉指定插座。



溫濕度量

溫溼度量:

連接選購配件，測量環境溫溼度。(規格詳附件)



集中管理

集中管理:

免費集中監視軟體，即時監視大量排插，提供電力紀錄與用電曲線圖。



備源切換

備源轉換:

雙電源輸入。當主電源故障，會在瞬間自動切換至備用電源。



遠程控制

遠程控制:

透過網頁與 SNMP 通訊協定，遠端控制任一輸出插座的電力開關。



事件通知

事件通知:

插座開關與電力過載時，會發送 Email 與 SNMP Traps 至預定管理者帳戶。



影音警示

影音警示:

用電超過預設閥值時，PDU 面板上的 LED 會閃爍提醒並且蜂鳴警示。



排程控制

排程控制:

預設指定時間，開啟或關閉插座電源。



過載保護

過載保護:

用電量過載，斷路保護器將自動跳脫，避免危險，保護用電安全。



插座監視

插座監視:

監視個別插座電流量。



瓦時量測

瓦時量測:

量測排插所有電力資訊，V，A，PF，VA，W，kWh 等。

產品型號:

ATB-3011M-08N2

前視圖



後視圖



輸入插頭



產品規格

輸出

額定輸出電壓	100-127 VAC
最大輸出電流	30 A
輸出插座	8 組 NEMA 5-15/20R

輸入

額定輸入電壓	100-127 VAC
輸入頻率	50/60Hz 全範圍
負載容量	3600 VA
電源輸入介面	2 組 NEMA L5-30P, 線長 3 米
過載保護	2 組 20A 可復歸斷路保護器 (UL489)

量測

電流量測	+/-1%+/-0.1A @0.2A ~ 20 A
電壓	+/- 1% +/- 1V @80V~260V
實功	+/- 1% +/- 5W @50W~8000W
視在功	+/- 1% @50VA~8000VA
頻率	+/- 1% @50~65Hz
功率因數	+/- 1% @0.1~1.0
瓦時	.001kWh~99999.999kWh, (+/- 1% @50W~8000W) kh=1.0

其他

溫濕度連介面	2 組 RJ11
電源失效切換時間	8~16ms

機體

尺寸	432 x 458 x 44.45 mm
重量	10.0 kg
裝箱尺寸	620 x 535 x 160 mm
裝箱重量	11.2 kg

環境

工作溫度	0 ~ 45°C
工作相對濕度	0% ~ 90% RH
儲存溫度	-20°C ~ 65°C
儲存濕度	0% ~ 90% RH

規範

認證	CE, FCC
保固	2 年

包裝明細

項目	名稱
1	排插 1 組
2	機架安裝配件 1 組
3	軟體光碟 (說明書，MIB)

選購配件

型號	名稱
CPM-ENV-2	溫濕度偵測器

產品圖面

